

ABAR-1

Симметричный CAT5 звуковой приемник Crestron Home®

ABAR-1 является активным преобразователем симметричного звукового сигнала в несимметричный, созданным для соединения любого CAT5 симметричного звукового источника Crestron Home® (CH) с обычным несимметричным линейным стерео входом. Он предназначен для больших расстояний между выходом "CH" совместимого аппарата, как например Многокомнатный Неусиленный Расширитель Sonnex® (SWE-8) и входом усилителя или АВ ресивера. [1]

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Звук

Частотная характеристика: 20Гц – 20 кГц ±0,3дБ
Отношение сигнал/шум: >95дБ, 20Гц-20кГц, взвешенное
Коэффициент нелинейных искажений + шум: <0,008% @ 20Гц – 20 кГц

Подключения

AUDIO IN: (1) 8-полюсная экранированная розетка RJ45; "CH" CAT5 симметричный звуковой вход; максимальный входной уровень 4В; входное сопротивление 20 кОм; подключается к любому "CH" CAT5 симметричному звуковому входу или двунправленному CAT5 баланскому звуковому порту [1]

AUDIO OUT: (2) розетка RCA; несимметричный линейный стерео выход; максимальный выходной уровень 2В; выходное сопротивление 22 Ом

PWR 12VDC 0.5A: (1) 2,5 x 5,5мм разъем электропитания; 12В постоянного тока; внешний блок электропитания PW-1205 или PWI-1205 входит в комплект

Индикаторы

PWR: (1) зеленый светодиод, индицирует наличие электропитания от внешнего источника

Электропитание

Внешний блок питания (США/Северная Америка): вход 120В, 60Гц; выход 12В постоянного тока 0,5А; модель PW-1205 поставляется вместе с ABAR-1

Внешний блок питания (Европа): вход 100-240В, 50/60Гц; выход 12В постоянного тока 1,5А; модель PWI-1215 поставляется вместе с ABARI-1

Климатические условия

Температура: от 5°C до +40°C

Относительная влажность: от 10% до 90% (без конденсата)

Конструкция

Черная металлическая коробка, монтируемая на ровную поверхность, с 2 фланцами

Размеры

Высота: 82 мм

Ширина: 70 мм

Глубина: 25 мм



Вес

114 г

МОДЕЛИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Доступные модели

ABAR-1: Симметричный CAT5 звуковой приемник Crestron Home®, США/Северная Америка

ABARI-1: Симметричный CAT5 звуковой приемник Crestron Home®, Европа

Принадлежности в комплекте

PW-1205: Внешний блок питания 12В постоянного тока 0,5А, 2,5мм, США/КА (1 шт с ABAR-1)

PWI-1215: Внешний блок питания 12В постоянного тока 1,5А, 2,5мм, Универсальный (1 шт с ABARI-1)

Доступные принадлежности

CBL Series: Интерфейсные кабели Crestron® Certified

Примечания.

- Для соединения двух "CH" аппаратов используйте высококачественный CAT5 (или лучше) кабель неэкранированной витой пары. Максимальная длина кабеля 152м. Все провода и кабели продаются отдельно. Технология удлинения сигнальной линии CH (Crestron Home) не совместима с Crestron AUD-EXT, Sonnex Link, DigitalMedia™ (DM®) или другой технологией удлинения сигнальной линии.

Данный продукт можно приобрести у авторизованного дилера Crestron. Чтобы найти дилера, обратитесь к торговому представителю Crestron в своем регионе. Перечень торговых представителей можно найти на странице www.crestron.com/salesreps или позвонив по телефону 800-237-2041.

Патенты, под действие которых подпадают продукты Crestron, см. На следующем веб-сайте: patents.crestron.com.

ABAR-1 Симметричный CAT5 звуковой приемник Crestron Home®

Crestron, эмблема Crestron, Crestron Home, DigitalMedia, DM и Sonnex являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Crestron Electronics, Inc. в США и/или других странах. Прочие товарные знаки, зарегистрированные товарные знаки и торговые названия могут использоваться в настоящем документе для указания юридических лиц, владеющих этими знаками и названиями, или их продуктов. Компания Crestron не претендует на марки и названия, принадлежащие другим владельцам. Компания Crestron не несет ответственности за опечатки и ошибки в фотографиях. Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. © Crestron Electronics, Inc., 2015.

